

【スタンドアロン編】

〈PC 初期設定手順書〉



Windows7専用

【ご使用されるパソコンでの設定事項】

- レセコンのインストール時に、下記項目の設定を順に行って下さい。
- 設定を省略された場合は、レセコンのご使用時に正しい動作ができない場合 がございますので、必ず全ての手順を実行して下さい。

- ユーザーアカウント制御の無効化 手順.1 С. С. ж 1. 丸囲み「スタート」ボタンを クリックします。 下図の様に表示されます。 4 クリックします。 🤻 A 般 😂 🥔 🔍 🚟 🖞 → 🎠 🖗 📣 🗞 手順.2 **し** ごみ箱 2. 丸囲み「コントロールパネル」を クリックします。 下図の様に表示されます。 *ぼ* ペイント クリックします。 🗿 (10න)ය **R**# . Snipping Tool 📈 XPS ビューアー €., 52 Windows FAX とスキャン A. 7-5 **G**. 🧸 拡大網 すべてのプログラム ● A 般 🍽 🖉 🔮 🐨 🖏 🖑 🔺 🍤 9:46 2011/06/

※コントロールパネルの表示について

コントロールパネルには、「カテゴリ」「大きいアイコン」「小さいアイコン」の3種類の 表示方法がありますが、本手順書は「カテゴリ」に設定した状態にて操作説明を行っており ます。「表示方法」が「大きいアイコン」または「小さいアイコン」に設定されている場合 は、下記の手順にて「表示方法」の変更作業を行って下さい。

※既に「表示方法」が「カテゴリ」に設定されている場合は設定変更の必要はありません。







手順.9		
Can Can	947	9. 丸囲み「今すぐ再起動」をクリック します。 自動的にパソコンが再起動されます。

「ユーザーアカウント制御の無効化」はここまでです。次の設定へ進んでください。



― フォルダーオプションの設定







「フォルダオプションの設定」はここまでです。次の設定へ進んでください。



🗕 スクリーンセーバーの設定 🗕





^{***「}スクリーンセーバーの設定」はここまでです。次の設定へ進んでください。***











「デザインの設定」はここまでです。次の設定へ進んでください。







***「ファイアウォールの無効化」はここまでです。次の設定へ進んでください。







「自動更新の無効化」はここまでです。次の設定へ進んでください。

―― システム復元の無効化 ―― 手順.1 С. С.Э.Ж 1. 丸囲み「スタート」ボタンを クリックします。 下図の様に表示されます。 4 クリックします。 ● A 般 S 🛩 ● 🔤 + IS 🕅 🖒 9:45 2011/06/14 手順.2 2740 2740 2. 丸囲み「コントロールパネル」を クリックします。 下図の様に表示されます。 of arch クリックします。 📓 ශ්රීන්ස 🧖 プロジェクターへの接続 10 B ٠ Snipping Tool XPS ビューアー \$3,95,203,197 33,02,-9-00000000 (0,07,070000 MEORM2402 ユーザー アカウントと参加のための発音
 ダ ユーザー アカウントの通知正式には約
 ダ ユーザー アカウントの通知正式には約
 ダ 和学校によるお知らの対 Windows FAX とスキャン ジスクトップのカスタマイ ワーマの文字 ジスクトップの肖集の文字 ジスクトップの肖集の文字 単立の前の文字目 単立の前の文字目 単立の前の文字目 ジスクトップのカスタマイ 💐 抠大银 Att. 88. 82 -C Real 100 Tos すべてのプログラム プログラムとファイルの検討 8) *(*) (2) ● A 报 S 🖉 O 🕬 🖇 - N 🕅 🗰 45 2011/06/14 手順.3 298 3. 丸囲み「システムとセキュリティ」 × をクリックします。 コンピューターの設定を開発します 表示方法: カデゴリ・ 下図の様に表示されます。 -ザー アカウントと家族のための安全 ユーザー アカウントの違加または削時 県狭者による制限の設定 CURTAL 24-197 82 デスクトップのカスタマイズ テーマの変更 デスクトップの背景の変更 重面の解像度の調整 ■ボ ハードロスサンクリンクリン デバイスビンシーの点示 デバイスビンシーの点示 デバイスビンシーの点示 デバイスシンクーの原始 対立とコターへの原始 共通できビンターの意味 共通できビンターの意味 ٠ -0 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-0004
 2012-00 プログラム プログラムのアンインストール 😌 🤌 📜 🍳 🛷 🐺 ● A 銀 🍽 🖉 🔮 📽 端 🗳 🔺 隆 🕼 👍 9:47 2011/06/14





手順.10



「システム復元の無効化」はここまでです。次の設定へ進んでください。

―― 画面解像度の設定 ――― 手順.1 С. 23-18 1. 丸囲み「スタート」ボタンを クリックします。 下図の様に表示されます。 ٠ クリックします。 9:45 - - Na 使 📽 📽 🖉 🚥 🗸 - Na Dr 🛃 🚱 👘 手順.2 2398 2. 丸囲み「コントロールパネル」を クリックします。 下図の様に表示されます。 *ぼ* ペイント クリックします。 🗐 はじめに 🦉 プロジェクターへの接続 ٠ Snipping Tool RR-RT 📈 XPS ビューアー \$2752000000 3202-0-00000000 100705000 MECR2602 3-9-750012880580088 91-9-750010888820888 🞻 Windows FAX とスキヤン 製 拡大線 G 2582-9-68 70794 すべてのプログラム プログラムとファイルの検索 P) 🙆 📋 ● A 服 😂 🖉 🔍 👘 🖇 - 陳 降 🖽 46 2011/06/14 🛛 😁 🙆 🗂 🗷 🧭 🖉 手順.3 2348 3. 丸囲み「デスクトップのカスタマイズ」 00-10, 2>ha-1/(*/), をクリックします。 コンピューターの設定を調整します 表示方法: カデゴリ -下図の様に表示されます。 ユーザー アカウントと家族のための安全設定 愛 ユーザー アカウントの追加または削除 愛 保護者による制限の設定 720 hy Jan 29 41X 解像度の調整 、 言語、および地域 ボードまたは入力方法の変更 しとユーターの簡単操作 役室の提案の表示 機能ディスプレイの最適化 ボー 道訳 ハードウェアとサウンド デバイスとプリンターの表示 デバイスの追加 ペロジェクターへの接続 00-4-4 -0 CONTROL
 プロジェクターへの機能 米国で使うモビリアイジョンの開設 プログラム クリッシクします。 プログラムのアンインストール SB-トカットキーの有効と フォルター オブション シングルクリック王とはダブル/ SANTOTAT | BROOVU A 2454 245400-25- 88.889 Carton 242408 8 ● A 般 ** ** ** ** 18 除 att \$ 2011/06/14 \varTheta 🍐 🚞 🔍 🎻 💷



手順.7		
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	マイズ、ディスプレイ、単型の解集支 ・17 コントロール パネルの除素 の 素示の支支 ● コントロール パネルの除素 の 「 シトロール パネルの除素 の の 「 シーレール 小 小 小 小 小 小 小 小 小 します。 ・ ・ ○ 「 ワーレ 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小	7. 丸囲み「適用」をクリックします。 下図の様に表示されます。 ※設定の変更がなかった場合は、 「適用」ボタンは押せません。
	(イス + デイスブレイ + 画型の始発度 表示の容差	8. 丸囲み「変更を維持する」を クリックします。 ※設定の変更がなかった場合は、 この手順はありません。
手順. 9	マイズ 、 ディスプレイ 、 画面の解壊度 ・ 42 コントロール バネルの検索 ア 表示の変更 (株当(C)) (株当(C)) (第): 1. DELL E172FP ・	9.丸囲み「OK」をクリックします。 下図の様に表示されます。
解機度(F): 向き(O): デキストやそ とのディスプ	1024 x 768 通 の他の項目の大きこの意見 レイ想定を選択しますか? OK キャンセル 徳用(A) クリックします。	Image: Control of the second of the secon



「画面解像度の設定」はここまでです。次の設定へ進んでください。







※前ページの手順では、「ディスプレイの電源を切る」と「コンピューターをスリープ状態にする」の2つの設定しかございませんが、パソコンによっては、他の項目が表示されている場合もございますので、その場合は全ての時間設定を「なし」へ変更を行って下さい。 また、コントロールパネルの中に、パソコンのメーカー様独自の電源オプションが存在する場合も ございますので、その場合はそちらの方から設定の変更を行って下さい。(メーカー様により画面

の表示内容は異なるかと思いますが、設定内容については本手順をご参考下さい。)

手順.9		
◎ ● ● ● システムとセキュリティ → 戦速オプション → プラン設立の構築	 ・ 4y コントロールパネルの検索 	9. 四角囲み「詳細な電源設定の変更」を
次のブランの設定の変更:高/(フォーマンス お使いのコンピューターで使用するスリープ状態とディスプレイの設定を選択してく	ださい。	クリックします。
ディスプレイの範疇を切る: なし		下図の様に表示されます。
3 コンピューターをスリーブ状態にする: なし v		
		(a) (b) (b)
クリックします。		
 手順.10 ■源オブション ■ カスタマイズする電源プランを選択してから、お使いの コンピューターで電源を管理する方法を選択してください。 ■ 高パフォーマンス [アクティブ] ■ 高パフォーマンス [アクティブ] ■ 高パフォーマンス (アクティブ] ■ 高パフォーマンス (アクティブ) ■ 高パフォーマンス ■ 高パフォーマンス ■ 高パクティンス ■ 日本 ■ ローゴ ■ ローゴ	10. ①「復帰時 四角囲み「 ②「ハード 丸囲み「	のパスワードを必要とする」を 「いいえ」に設定します。 ディスク」の











「電源オプションの設定」はここまでです。次の設定へ進んでください。





※ 上記手順で、デスクトップ上に「コンピューター」「ネットワーク」のアイコンを表示 させる事ができます。







「QoS パケットスケジューラの無効化」はここまでです。次の設定へ進んでください。







「Security Center の無効化」はここまでです。次の設定へ進んでください。

――― テキスト サービスと入力言語の設定 ―― 手順.1 С. С.Э.Ш 1. 丸囲み「スタート」ボタンを クリックします。 下図の様に表示されます。 ٠ クリックします。 ● A 般 S 🛩 🔍 🕬 🗸 - No 🕅 🕼 44 😡 2011/05/1 手順.2 2398 2. 丸囲み「コントロールパネル」を クリックします。 下図の様に表示されます。 *ぼ* ペイント クリックします。 11000 🦉 プロジェクターへの接続 -٠ Snipping Tool 2.17 A-F-700>+2880000088 📈 XPS ビューアー ŵ Assic condición
 Assic condición
 Assic condición
 Torres
 T Windows FAX とスキャン A-POINTED F 71(1227)35-088 71(1268) 71(1268) 70(1268) 70(1267)-1321-6 🔍 抠大银 すべてのプログラム プログラムとファイルの検索 € 1896@9007 - NR 41 手順.3 2000 2000 3.丸囲み ー (回) 1
 ・ (4) コントロールパネルの検索 「キーボードまたは入力方法の変更」を コンピューターの設定を調整します 表示方法 カテゴリ・ ユーザーアカウントと意味の マニーザーアカウントの点面 学 保護者による制限の設定 デスクトップのの丸分でイズ デーマの変更 デスクトップの分類の変更 真面の解像多の調整 クリックします。 ネットワークとインターネット ネットワークの状態とタスクの表示 ホームグループと共有に関するオプ 下図の様に表示されます。 バードウェアとサウンド デバイスとプリンターの表示 デバイスの適加 ×+* 5 プログラム プログラムのアンインストール ۲ ŵ **%** . クリックします。 🚱 🙆 📜 🔍 🍕 🐺 ● A 般 😂 🥔 🖗 🚥 🗳 🔺 እ 💱 🕼 ៧ 🔞 🛛 9:47 2011/06/1-





「テキスト サービスと入力言語の設定」はここまでです。次の設定へ進んでください。